

**diplomat SAFE**

**디프로매트 금고**

# 사 용 설 명 서



**디프로매트 금고**를 구입해 주셔서 감사합니다.

귀하께서 구입하신 금고는 내화금고로서  
KS에서 규정한 범위 (KS G 4500)안에서  
종이기준의 서류를 화재로부터 안전하게 보호해 줍니다.

**디프로매트 금고**는 국내 금고업계에서는 최초로 1984년에  
KS를 획득하였고, 공업선진국 스웨덴의 SP와 미국의 UL  
그리고 일본의 JIS 내화시험에 모두 합격하여,  
그 품질의 우수성을 국내외에서 입증하였습니다.

**디프로매트 금고**는 품질경영시스템 (ISO 9001, EQA)이  
살아 숨쉬는 초현대식 공장에서 생산된 세계일류상품으로  
세계인이 믿고 쓰는 좋은 금고입니다.



◆ 세계일류상품 선정 ! (산업자원부 2002)

**diplomat SAFE** ▲ **디프로매트 금고**

## 1. 여는 법

먼저 건전지 덮개를 오른쪽으로 밀어서 열고, 건전지와 홀더 사이의 절연 종이를 제거하십시오. ('삐삐삐'소리와 함께 LED가 켜짐)  
공장 출고시의 비밀번호는 1234입니다.

1. 시작버튼 **C** 를 누른다. ('삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
2. 입력된 비밀번호 **1234** 를 차례대로 누른다.  
(버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 켜짐)
3. 마침버튼 **#** 을 누른다. (멜로디와 함께 LED가 길게 켜짐)
4. 멜로디가 울리는 동안(3초) 손잡이(또는 키)를 시계 방향으로 돌려 문을 연다.

### ▲ 주 의

1. 틀린 번호를 누르면 경고음(삐 삐 삐 삐)이 울린다.
2. 연속해서 5회 이상 틀린 번호를 누르면 락은 마비되어 작동하지 않는다.  
※ 마비증상 : 버튼을 누르면 LED만 깜빡거린다.

### ▲ 마비 해제 법

사용자의 비밀번호를 여는 법의 순서대로 2회 연속해서 누르면, 멜로디가 울리면서 락은 복원된다.

예) **C 1 2 3 4 # C 1 2 3 4 #**

## 2. 닫는 법

1. 소형 금고 : 문을 닫고 손잡이를 왼쪽으로 돌린다.
2. 중형이상 금고 : 문을 닫으면 자동으로 잠긴다.

### 3. 비밀번호 입력방법 (두 개의 비밀번호 입력 가능)

#### ▶ 첫 번째 비밀번호 입력 법

1. 문 안쪽에 있는 메모리 버튼 **M** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 버튼 **1** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 꺼졌다가 길게 켜짐)
3. 버튼 **#** 을 누른다. (LED가 켜진 상태에서 '삐'소리가 길게 남)
4. 입력하고자 하는 번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내, 버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 버튼 **#** 을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 1234로 정한 경우 : **M 1 # 1 2 3 4 #**

#### ▶ 두 번째 비밀번호 입력 법 (2개의 비밀번호를 원하는 경우)

1. 문 안쪽에 있는 메모리 버튼 **M** 을 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 길게 켜짐)
2. 버튼 **2** 를 누른다. ('삐'소리가 나고 LED가 꺼졌다가 길게 켜짐)
3. 버튼 **#** 을 누른다. (LED가 켜진 상태에서 '삐'소리가 길게 남)
4. 새 비밀번호를 누른다. (4단위 이상 16단위 이내, 버튼을 누를 때마다 '삐'소리와 함께 LED가 꺼졌다가 켜짐)
5. 버튼 **#** 을 누른다. (LED가 꺼지고 멜로디가 울림)

예) 비밀번호를 5678로 정한 경우 : **M 2 # 5 6 7 8 #**

#### ⚠ 주의

새 비밀번호가 정확하게 입력되었는지 문을 닫기 전에 반드시 확인한다.  
비밀번호가 5678인 경우 **C 5 6 7 8 #** 을 누른다. 모든 것이 정상이면, 마지막 버튼 **#** 을 누르는 순간 멜로디와 함께 LED가 **3초** 동안 켜진다.

### 4. 건전지 교체 시기

멜로디와 함께 LED가 길게 켜지는데도 문이 열리지 않으면, 즉시 건전지를 교환한다.  
(1.5V 알카라인 건전지 AA규격 4개를 동시에 갈아야 한다.)

- 건전지가 완전히 소진되어도 비밀번호는 지워지지 않는다.
- 건전지 수명 : 2년(금고 문을 하루에 3, 4회 여닫을 경우)

# 확실한 선택, 디프로매트 금고

명칭



소형 금고



중형이상 금고



본사·공장: 부산광역시 강서구 송정동 1583-4 (녹산공단) TEL (051) 831-4400 FAX (051) 831-4409  
 서울영업소: TEL (02) 2279-1236 FAX (02) 2273-2793 E-mail: [info@dsafe.co.kr](mailto:info@dsafe.co.kr)

☎ 080-070-4400 [www.dsafe.co.kr](http://www.dsafe.co.kr)

- 제품의 지속적인 개발을 위하여 '주식회사 디프로매트'는 사전 통지없이 디자인이나 치수를 변경할 수 있는 권한을 보유한다.  
 (2005. 5. 21 제작 인쇄) REV. 1